

RCC 电波時計信号发射器

产 品 规 格 书

產品名稱：RCC 電波時計信號發射器

★ 產品說明：

本產品適用於電波時計生產、維修、產品推廣等各個方面，具有操作簡單、使用方便、發射信號準確等多方面優點，可以發射 WWVB、MSF、DCF、SJY/NJY 各國信號，主要使用範圍為：

適應于 RCC 電波時計生產線測試、維修使用；

適應于邦定接收板使用；

適應于業務推廣時使用；

注：本產品只發射強信號，不能用于網房靈敏度測試。

★ 產品界面顯示說明：



★ 產品使用說明（以每個按鍵操作來進行描述）：



MODE: 按住 MODE 鍵 3 秒鐘，進入工人調時狀態，年份開始閃動，此時可用 UP 盤和 DOWN 鍵來上下調整；再按一下 MODE 鍵進入日期調整狀態，日期開始閃動，此時亦可用 UP 和 DOWN 鍵來進行調整；然後再按一下 MODE 鍵進入調時狀態，時間位顯示開始閃動，此時亦可用 UP 和 DOWN 鍵來進行需要的調整；再按 MODE 鍵進入 12H&24H 設置狀態，12H 閃動後，可用 UP 和 DOWN 鍵進行調整，選擇 24H 時午前午後標志（即 AM、PM）會消失。

（流程：MODE→調年份→MODE→調日期→MODE→調時間→MODE→調時制）

UP: 配合 MODE 鍵進行各類“+”設置；

DOWN: 配合 MODE 鍵進行各類“-”的設置，在時鐘正常顯示狀態；

DST: 切換夏令時和非夏令時；

FORCE: 按一下此鍵，發射器發射信號 10 分鐘，按住此鍵三秒鐘不放發射器長期發射所需信號。