

6

5

4


3

2

1

REVISION RECORD

LTR	ECO NO.	APPROVED:	DATE:



PEREGRINE Semiconductor
 PE9601 CHARGE PUMP 2GHz
 101/0023~00A PLL BOARD

DRAWN:	DATED:	CODE:	DRAWING Control #:	REV:
CHECKED:	DATED:	102/0023~00A	00A	
QUALITY CONTROL:	DATED:			
RELEASED:	DATED:			

SCALE: NONE SHEET: 1 OF 2

6

5


4

3

2

1

REVISION RECORD			
LTR	ECO NO.	APPROVED:	DATE:



PEREGRINE Semiconductor
 PE9601 CHARGE PUMP 2GHz
 101/0023~00A PLL BOARD

DRAWN:	DATED:	CODE:	DRAWING Control #:	REV:
CHECKED:	DATED:	102/0023~00A	00A	
QUALITY CONTROL:	DATED:			
RELEASED:	DATED:			

SCALE: NONE | SHEET: 2 OF 2

PE9601 Evaluation Board Bill of Materials

Item	Qty	Reference	Value	Part Description	Notes
1	1	101/0002~01A		PE9600 Series PLL Board	
2	1	C1	DNI	Chip Cap 1206	DO NOT INSTALL
3	1	C11	2.2nF	PPS High grade Chip Cap 1206	Loop filter
4	4	C13 C33 C43-44	10uF	Cap 2513	
5	2	C14-15	DNI	Cap 2513	DO NOT INSTALL
6	6	C17 C26 C37 C39 C42 C77	.01uF	AVX Chip Cap 0805	
7	2	C18-24 C28	22pF	AVX Chip Cap 0402	
8	1	C2	100pF	PPS High grade Chip Cap 1206	Loop filter
9	2	C27 C31	DNI	AVX Chip Cap 0402	DO NOT INSTALL
10	4	C29-30 C35-36	DNI	AVX Chip Cap 0603	DO NOT INSTALL
11	1	C3	DNI	Cap 0805	DO NOT INSTALL
12	3	C32 C38 C41	100pF	AVX Chip Cap 0603	
13	1	C4	DNI	AVX Chip Cap 0805	DO NOT INSTALL
14	1	C40	DNI	Cap 1206	DO NOT INSTALL
15	1	C45	22pF	AVX Chip Cap 0603	
16	1	C5	DNI	Cap 0603	DO NOT INSTALL
17	1	C6	DNI	AVX Chip Cap 0603	DO NOT INSTALL
18	1	C7	0 Ohm	AVX Chip Cap 1206	Using as jumper
19	7	C8-10 C12 C16 C25 C34	100pF	AVX Chip Cap 0603	
20	2	CA2 CA4	100pF	SMC 3-Terminal Cap Array	
21	7	D1-7	2.7V	Zener Diode	
22	1	J1		8 Pin Header	Serial Control
23	1	J12	DNI	SMA Connector (Up Mount)	DO NOT INSTALL
24	1	J2	DNI	SMA Connector	DO NOT INSTALL
25	1	J3		2 Pin Header	TCXO VCC supply
26	2	J5 J10	J502-ND	SMA Connector (Side Mount)	
27	1	J7, Pins 1& 3		2 Pin Header	PLL VDD supply
28	1	J7, Pins 31& 33		2 Pin Header	VCO VCC supply
29	1	JP1		3 Pin Header	REF select
30	1	JP2	0 Ohm	0603 Jumper	
31	3	JP4 JP6 JP8	DNI	Jumper	DO NOT INSTALL
32	2	JP9 JP11	0 Ohm	0402 Jumper	
33	4	R10-12 R22	220 Ohm	16 Pin SMD R-Pack	
34	3	R1-3	10K Ohm	10-Pin SIP Resistor	

PE9601 Evaluation Board Bill of Materials

35	3	R13 R28-29	DNI	SMD Size 0603 Resistor	DO NOT INSTALL
36	2	R14-15	DNI	Resistor Potentiometer	DO NOT INSTALL
37	2	R16 R19	470 Ohm	SMD Size 0603 Resistor	2dB Pad
38	3	R17 R21 R26	16 Ohm	SMD Size Resistor 0805	Splitter
39	1	R18	4.7K Ohm	SMD Resistor 0805	Loop Filter
40	1	R20	12 Ohm	SMD Size 0603 Resistor	2dB Pad
41	3	R23 R25 R27	DNI		DO NOT INSTALL
42	1	R24	51 Ohm	AVX Chip Resistor 0402	
43	1	R30	0 Ohm	SMD Size 0603 Resistor	
44	1	R4	DNI	AVX Chip Resistor 0603	DO NOT INSTALL
45	1	R5	DNI	SMD Resistor 0805	DO NOT INSTALL
46	1	R6	0 Ohm	AVX Chip Resistor 0603	
47	3	R7-9	0 Ohm	SMD Resistor 0805	
48	3	S1-3		16 Pin Dip Resistor/8 isolated Resistor	
49	1	U1	2.2GHz	Peregrine PE9601 PLL in PLCC socket	
50	1	U6	DNI	Ultra Low Noise OP Amp	DO NOT INSTALL
51	1	Y1	1865-2055MHz	MW520 VCO	
52	1	Y3	DNI	M3500-2032 VCO	DO NOT INSTALL
53	1	Y4	10 MHz	Vectron TCXO OSC-3A0-10MHz	

SUNSTAR 商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌 IC 芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

微波光电部专业代理经销高频、微波、光纤、光电元器件、组件、部件、模块、整机；电磁兼容元器件、材料、设备；微波 CAD、EDA 软件、开发测试仿真工具；微波、光纤仪器仪表。欢迎国外高科技微波、光纤厂商将优秀产品介绍到中国、共同开拓市场。长期大量现货专业批发高频、微波、卫星、光纤、电视、CATV 器件：晶振、VCO、连接器、PIN 开关、变容二极管、开关二极管、低噪晶体管、功率电阻及电容、放大器、功率管、MMIC、混频器、耦合器、功分器、振荡器、合成器、衰减器、滤波器、隔离器、环行器、移相器、调制解调器；光电子元件和组件：红外发射管、红外接收管、光电开关、光敏管、发光二极管和发光二极管组件、半导体激光二极管和激光器组件、光电探测器和光接收组件、光发射接收模块、光纤激光器和光放大器、光调制器、光开关、DWDM 用光发射和接收器件、用户接入系统光收发器件与模块、光纤连接器、光纤跳线/尾纤、光衰减器、光纤适配器、光隔离器、光耦合器、光环行器、光复用器/转换器；无线收发芯片和模组、蓝牙芯片和模组。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/> 射频微波光电元器件销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83396822 83397033 83398585 82884100

传真：0755-83376182 (0) 13823648918 MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033 E-mail: szss20@163.com QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 D125 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX: 029-88789382