

SS0306

電子單車儀錶

1. 單車儀錶專用芯片
GTEC-003C
2. 功能簡介
 - 2.1 能量度行走速度, 距離, 行走時間
 - 2.2 卡路里的消耗
 - 2.3 總行走距離
 - 2.4 心跳頻率
 - 2.5 平均速度
 - 2.6 實時鐘
 - 2.7 廠家輪徑設定 210mm, 300mm, 350mm, 400mm
 - 2.8 公英制廠家設定
 - 2.9 自動熄滅
 - 2.10 開機設定為自動量度模式, 只要有輪轉, 儀錶即時運作.



SUNSTAR 深圳市商斯达电子有限公司
SHENZHEN SUNSTAR ELECTRONICS CO.,LTD.

地址(Add):深圳福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室
RM 1602,Hongtu Bldge,Fuhua Rd, Futian Region,Shenzhen China
电话(Tel):0755-3600718 3758073 邮编(PC):518033
传真(Fax):0755-3376182 E-mail:szsunstr@public.szptt.net.cn
网址: [Http://www.sunstare.com/](http://www.sunstare.com/) 手机:(0)13902971329
西安办事处电话:(0)13609291696 191-8454356
北京办事处电话:(0)13501189838 191-8886650
上海办事处电话:(0)13701955389 191-3789221

3. 量度模式

3.1 計時器和時鐘顯示
 [計時器] ↔ [時鐘]
 (mode)
 按一下

3.2 [行走速度] → [最高速度] → [平均速度]
 度] (select) (select)
 ↑ (select)
 ↑

3.3 [行走距離] → [總距離] → [卡路里] → [心跳]
 (set) (set) (set)
 ↑ (set)
 ↑

3.4 [運作] ↔ [停止] ; 手動啟動模式
 (s/s)

3.5 回零 (長按 s/s)
 行走距離, 計時器, 卡路里, 最高速, 平均速度 → 0

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP://WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ: 195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376